

705-SL6000-10

Godox

SL-Serie Videolicht



Godox Photo Equipment Co.,Ltd.

4th Floor of Building 1, 1st to 4th Floor of Building 2, 4th Floor of Building
3, 1st to 4th Floor of Building 4, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei
Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen 518103, China

Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423 E-Mail: godox@godox.com

godox.com Hergestellt in China



Bedienungsanleitung

Deutsche Edition

Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Godox-Produkt entschieden haben!
Die Videolichter der SL Serie eignen sich hervorragend für Produktaufnahmen, Fotojournalismus und Videoaufnahmen, etc. Es schafft stabile Lichtressourcen und eine gleichmäßige Ausleuchtung für die Fotografie. Zwei Modelle sind verfügbar: Weiße Version (5600K), Gelbe Version (3300K).

Eigenschaften:

- 60W LED-Glühbirnen garantieren eine hohe Lichtintensität.
- Der Farbwiedergabeindex liegt bei über 95 und R9 bei 90, wodurch die Objekte authentisch präsentiert werden.
- Lichthelligkeit drahtlos einstellen
- Kabelloses 433MHz Gruppierungssystem (6 Gruppen & 16 Kanäle)
- Großformatiges LCD-Display. Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Mit Temperaturregelfunktion zur Vermeidung von Überhitzung
- Mit spezieller Schutzabdeckung zum Schutz der LED-Perlen
- Der rote Kupferkühlkörper und eingebaute Lüfter sorgen für eine hervorragende Wärmeabfuhr.

Typ	Modell
Weißer Version (Farbtemperatur 5600K)	SL60W
Gelber Version (Farbtemperatur 3300K)	SL60Y

Sicherheitshinweise:

- ⚠ Nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- ⚠ Wenn sich dieses Produkt überhitzt, wird es den Betrieb einstellen und kann erst wieder verwendet werden, wenn es abgekühlt ist. Dies ist auf den eingebauten Übertemperaturschutz zurückzuführen.
- ⚠ Nicht mit nassen Händen berühren, in Wasser tauchen oder Regen aussetzen..
- ⚠ Nicht zerlegen oder modifizieren. Sollte das Produkt ausfallen, senden Sie den defekten Gegenstand zur Inspektion und Wartung an die autorisierte Servicestelle zurück..

Teile



Zubehör



Standardreflektor



Lampenabdeckung



Netzkabel

Betrieb

Die Videolampe verwenden

- Schließen Sie die Lampe an eine Netzsteckdose an.
- Halten Sie die Netztaaste gedrückt, das Videolicht beginnt zu leuchten.
- Das LCD- Display zeigt die Informationen an.

Einstellung der Lampenhelligkeit

- Drehen Sie das Wahlrad, um die Helligkeit der Lampe einzustellen.
- Der einstellbare Bereich der Lampenhelligkeit liegt bei 10%-100%.

Temperaturanzeige

- Diese Videolampe überprüft jederzeit ihre Temperatur, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Sie schaltet sich automatisch aus, wenn die Temperatur zu hoch ist.
- Halten Sie die SET-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.

Drahtlose Fernbedienung

Mit dem 433 MHz Funksystem verfügt dieses Produkt über eine ferngesteuerte Gruppierungs- und Steuerungsfunktion. Bis zu 6 Gruppen von Videolampen können gesteuert werden. Es stehen 16 Kanäle mit starker Anti-Interferenz-Funktion zur Verfügung.

- Bitte stellen Sie vor der Verwendung die Kanäle und Gruppen des Videolichts auf die gleichen wie die der Fernbedienung ein.
- Bei Verwendung der weißen Version stellen Sie bitte die Farbtemperatur der Fernbedienung konstant auf 5600K ein;
- Bei Verwendung der gelben Version stellen Sie bitte die Farbtemperatur der Fernbedienung konstant auf 3300K ein.

Einstellen des Kanals / der Gruppe der Videoleuchte

- Drücken Sie die CH/GRP-Taste und das Gruppensymbol blinkt. Drehen Sie das Wahlrad, um eine Gruppen-ID auszuwählen (A bis F).
- Drücken Sie die CH/GRP-Taste zweimal und das Kanalsymbol blinkt. Drehen Sie das Wahlrad, um eine Kanal-ID (1 bis 16) auszuwählen.

Kanal/Gruppe der Fernbedienung einstellen

- Drücken Sie die CH/GRP-Taste und das Gruppensymbol blinkt. Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um eine Gruppen-ID (A bis F) auszuwählen.
- Drücken Sie die CH/GRP-Taste zweimal und das Kanalsymbol blinkt. Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um eine Kanal-ID (1 bis 16) auszuwählen.

Einstellen der Lichthelligkeit/Farbtemperatur mit der Fernbedienung

- Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- Drücken Sie einmal den SET-Geschmack der Fernbedienung und das Farbtemperatur-Symbol blinkt. Drücken Sie die "-/+ "-Taste, um die Farbtemperatur einzustellen.

Weitere Hinweise zur Bedienung:

- Durch Drücken der Netztaaste auf der Fernbedienung können alle Videolichtgruppen ein- und ausgeschaltet werden.
- Durch 2 Sekunden langes Drücken der "SET"-Taste auf der Fernbedienung kann die aktuelle Videolichtgruppe ein- und ausgeschaltet werden.
- Bitte entfernen Sie den Akku, wenn die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.



Wenn es einige anormale Situationen in der inneren Videoleuchte gibt, blinken die entsprechenden LCD-Anzeigen als Warnungen. Zum Beispiel:

1. Wenn der Lüfter aufgrund eines Fehlers nicht mehr funktioniert, blinken die II-Schilder, um ein Problem zu melden.
2. Wenn die Temperatur des Kühlkörpers über 70 Grad Celsius liegt, blinkt die Temperatur auf dem LCD-Bildschirm und die Videoleuchte funktioniert nicht mehr.

Technische Daten:

Videolampe	Weißer Version SL60W	Gelber Version SL60Y
Stromversorgung	AC 100~240V 50/60Hz	
Kanal	16	
Gruppe	6 Gruppen (A, B, C, D, E, F)	
Leistung	Max. 60W	
Farbtemperatur	5600K±300K	3300K±300K
100% Beleuchtung (LUX)	4100 (1m)	
100% Lichtstrom	4500	
Farbwiedergabeindex	>95	
R9	90	
TLCI (Qa)	>90	
Helligkeitsbereich der Lampe	10%-100%	
Betriebstemperatur	-10~50°C	
Sicherheitstemperatur	≤70° C	
Abmessungen	23x24x14 cm (ohne Lampenabdeckung)	
Nettogewicht	Etwa 1,61 kg	

* Produktdesign und -spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis für Garantie-Service zu beantragen, bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer auszufüllen und zu halten, danke!

Produktinformation	Modell	Produkt-Barcode
Benutzerinformation	Name	Kontakt Nummer
	Kontakt Adresse	
Anbieterinformationen	Name	
	Kontakt Nummer	
	Kontakt Adresse	
	Verkaufsdatum	
Bemerkung		

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht Teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbebesenchen und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produktkategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
Komponente	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät, Netzkabel, Synchronkabel und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Sonstig	wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw.	Nein	Keine Garantie

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062