

SLシリーズビデオライト SL Series LED Video Light



取扱説明書

はじめに

この度は神牛の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
SLシリーズビデオライトは光源が穏やかで、演色性が優れ、機能が強く、スタジオ撮影、取材ライティング、静物撮影及びビデオ撮影などに非常に適しています。

主な特徴：

- 60W大出力LEDビーズは輝度が高く、光源が穏やかです。
- 演色指数は95以上で、R9は90以上で、リアルに物体の色彩を還元します。
- ラージLCDスクリーン精確表示、パラメーター自動保存
- ビーズ保護カバーを特別に設計しており、ビーズが触られたり、衝突されたりすることによる破損を避けます。
- 紫銅放熱フィンと内蔵ファンを搭載しており、効果的に放熱し、温度制御保護を持ち、ビーズの寿命を延ばすことができます。

注意事項


- ⚠ 乾燥を保ってください。濡れた手で本製品に触れたり、本製品を水の中に浸したり、雨の中に曝したりしないでください。
- ⚠ 自分勝手に本製品を分解しないでください。製品に故障が起きた場合、弊社または授權された専門家よりチェックしたり、メンテナンスしたりしなければなりません。
- ⚠ 子供の手が届かないところで保管してください。
- ⚠ 本製品は防水できないため、雨天または湿っぽい環境で防水に注意してください。
- ⚠ 40℃を超えた高温環境に置かないでください。
- ⚠ 化学品、可燃性ガスまたは他の特殊物質の近くでLEDライトを使わないでください。このような場合、関連する警告マークに注意してください。

部品



本体：

- 01.LEDビーズ
- 02.ビーズ保護カバー
- 03.放熱フィン
- 04.アクセサリースロット
- 05.ON/OFFスイッチ
- 06.調整つまみ+SETボタン
- 07.CH/GRPボタン
- 08.AC電源ソケット
- 09.LCDスクリーン（青地白字）
- 10.ホルダー
- 11.傘穴
- 12.方向調整ハンドル



アクセサリ



リフレクター



ライトヘッド保護カバー



電源コード

操作説明

1.ビデオライト使用開始

- AC電源を接続します。
- ON/OFFボタンを押して、ビデオライトが発光し始めます。
- LCDスクリーンには本体の現在情報を表示します。

2.輝度の調整

- 正常な状態で、本体の調整つまみを回すと、輝度を調整できます。
- 輝度調整可能範囲：10%~100%。

3.温度表示

- 本製品は常にLEDビデオライトの温度を測定し、温度が高すぎると自動的にオフになり、安全上のリスクをなくします。
- SETボタンを2秒長押しすると、摂氏と華氏を切り替えることができます。

- ⚠ 本製品の内部に異常が生じた場合、LCDの対応する表示が点滅してお知らせします。
- 1、ファンが故障で回転を停止した後、IIアイコンが点滅してお知らせします。
- 2、放熱フィン温度>70℃の時、温度が点滅してお知らせし、ビデオライト動作が停止します。

仕様

ビデオライト	SL60W
AC電源給電	AC 100~240V 50/60Hz
チャンネル	16個
グループ	6グループ(A, B, C, D, E, F)
パワー	60W
色温度	5600K±300K
100%照度 (LUX)	4100(1米)
100%光束 (Lm)	4500
演色指数	>95
R9	90
TLCI(Qa)	>90
調光範囲	10%~100%
動作周囲温度	-10~50度
LEDビーズ安全温度	≤70℃
製品寸法	23x24x14cm(ライトヘッド保護カバーを含みません)
正味重量	1.61kg

*デザインと規格は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。